

100 mm

100 mm



1. Willkommen

Danke für den Kauf der Hi-Speed USB 2.0 PCI-Karte von IOGEAR®!

Wieder bringt Ihnen IOGEAR® modernste Technologie von heute und morgen für Ihren Macintosh oder PC. Sie werden die Bequemlichkeit und die hohe Geschwindigkeit genießen, aufgrund derer diese Technologien zum Industriestandard wurden.

Hinweis:

Ihre Bestellung wurde sorgfältig verpackt und kontrolliert, und wir hoffen, dass Sie Freude an dem von Ihnen erworbenen IOGEAR®-Produkt haben. Prüfen Sie den Inhalt des Produktkartons, um sicherzustellen, dass alle Artikel vorhanden sind und nichts beschädigt ist. Wenn Sie einen Fehler entdecken, bitten Sie sofort Ihre Verkaufsstelle um Unterstützung.

Kontaktinformationen

23 Hubble Drive Irvine, CA 92618, USA
(Tel.) +1-949.453.8782
(Fax) +1-949.453.8785
www.iogear.com

2. Systemanforderungen

Mindest-Systemanforderungen

Macintosh

- PowerMac G3 (Blauer & weißer Turm) oder neueres Modell
- Mac OS V8.6 oder neuere Version
- Mac OS X 10.1.5 oder neuere Version ist für die USB 2.0-Funktion erforderlich
- 64 MB RAM
- Verfügbarer PCI-Steckplatz

PC

- Pentium®- oder K6®-Prozessor (266 Mhz oder schneller)
- Windows® 98 Second Edition oder neuere Version
- 64 MB RAM
- Verfügbarer PCI-Steckplatz

Empfohlene Systemanforderungen

Macintosh

- PowerMac G4 1.0 Ghz oder neueres Modell
- Mac OS X 10.2.5 (Jaguar) oder neuere Version
- 256 MB RAM
- Verfügbarer PCI-Steckplatz

PC

- AMD Athlon® 2100+ oder Intel Pentium® 4 2.0 Ghz-Prozessor
- Microsoft Windows® XP oder neuere Version
- 256 MB RAM
- Verfügbarer PCI-Steckplatz

3. Funktionen

- Vier externe und ein interner Hi-Speed USB 2.0-Anschluss
- 100% rückwärts kompatibel mit USB V1.1-Geräten
- Unterstützt USB 2.0-Übertragungsraten von 480 Mbit/s
- Integrierte Industriestandard-USB 2.0-Spezifikation
- Abgesichert durch IOGEAR®s 3-jährige Werksgarantie, führend in der Industrie!

4. Installationsanleitung

Bevor Sie die Software installieren, müssen Sie zuerst die Hi-Speed USB 2.0 PCI-Karte im Computer einbauen.
Vorsicht!

Achten Sie während der Installation Ihrer neuen Hardware auf sachgemäße Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen. Weitere Informationen über dieses Thema finden Sie unter <http://www.esda.org/>.

Achtung!

Nachlässigkeit während der Installation dieses Geräts könnte Ihren Computer permanent beschädigen und Ihren Garantieanspruch annullieren. Seien Sie beim Öffnen vom Mac oder PC immer sehr vorsichtig und beachten Sie die Richtlinien des Herstellers für die richtigen Vorgänge bei der Handhabung.

5. Installationsanleitung für WINDOWS

WINDOWS® 98SE & ME

1. Fahren Sie das Windows®-Betriebssystem auf Ihrem Computer hoch.

2. Legen Sie die IOGEAR® CD-ROM in den Computer.

HINWEIS: Ist bei Anlieferung Ihres Computers Windows® 98SE oder Windows® ME bereits vorinstalliert gewesen, werden die CD-ROM-Dateien auf die Festplatte kopiert und die Installations-CD-ROM ist nicht erforderlich.

3. Der Hardware-Assistent erscheint. Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

4. Sie werden nach den USB 2.0-Treibern gefragt. Öffnen Sie Arbeitsplatz und dann die CD-ROM (liebevoll IOGEAR® benannt).

5. Öffnen Sie den Ordner GIC251U und doppelklicken Sie auf die Installationsdatei. Beachten Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm und starten Sie dann erneut das System.

6. Gleich nach dem Neustart ist die Hi-Speed USB 2.0 PCI-Karte betriebsbereit.

WINDOWS® 2000 & XP

Das Windows® 2000/XP-Betriebssystem unterstützt die USB 2.0 PCI-Karte von sich aus - Es sind keine Treiber erforderlich!

Achten Sie jedoch bitte darauf, dass das neueste Service Pack installiert ist...

- Windows® 2000 - Service Pack 3 oder neuere Version
- Windows® XP - Service Pack 1 oder neuere Version

6. MAC-Installationsanleitung

MACINTOSH - OS v8.6 até ao OS v9.X

MACINTOSH - OS V8.6 bis OS V9.X

HINWEIS: Ihr Mac kann die USB V1.1-Funktionen der PCI-Karte komplett nutzen. USB 2.0 wird nur von Mac OS X 10.1.5 und einer höheren Version unterstützt.

1. Sie müssen die folgenden Erweiterungen auf dem Mac installiert haben. Die PCI-Karte wird nicht funktionieren, wenn folgende Erweiterungen nicht installiert sind.

- Apple USB Adapter Card Support V1.4.1 oder neuere Version
- Apple Mass Storage Support V1.3.5 oder neuere Version
- Apple Firewire Support V2.5 oder neuere Version

Alle Erweiterungen können von folgenden Websites bezogen werden:

- <http://www.apple.com/support/>
- <http://www.versiontracker.com/>

- Führen Sie das Software Update-Programm im Apple-Menü aus.

2. Sind alle Updates richtig installiert, nutzt Ihr Mac den USB V1.1-Leistungsumfang der PCI-Karte.

MACINTOSH - OS X 10.1.5 UND NEUERE VERSION

1. Legen Sie die IOGEAR® CD-ROM in den Mac.

2. Öffnen Sie den Ordner GIC251U

-Öffnen Sie den OS X 10.1.X-Ordner

Wenn Sie mit OS X 10.1.5 oder einer neueren Version arbeiten

-Öffnen Sie den OS X 10.2.X-Ordner

Wenn Sie mit OS X 10.2.5 oder einer neueren Version arbeiten

Wenn Sie den OS X 10.3 (oder spätere Version) nutzen, benötigen Sie keine Driver.

3. Doppelklicken Sie auf CD-Symbol im Verzeichnis. Nach dem Laden der CD erscheint ein neues Fenster.

4. Im neuen Fenster doppelklicken Sie auf den Installer und beachten Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

HINWEIS: Bei Wahl des Zielortes für die Treiber müssen Sie darauf achten, das aktuelle Startlaufwerk/die aktuelle Partition zu wählen)

5. Nach der Installation können Sie die neue IOGEAR Hi-Speed USB 2.0 PCI-Karte verwenden.

7. Erklärung bezüglich Funk- und Fernsehstörungen

ACHTUNG! Von diesem Gerät wird Hochfrequenzenergie erzeugt, verwendet und ggf. ausgestrahlt. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen in der vorliegenden Anleitung verwendet wird, kann es Funk- und Fernsehstörungen verursachen. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15, Unterabschnitt J der Richtlinien der US-amerikanischen Fernmeldebehörde Federal Communications Commission (FCC). Diese Grenzwerte sollen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bieten, wenn das Gerät in gewerblichen Umgebungen eingesetzt wird. Der Betrieb dieses Geräts in Wohngebieten kann Störstrahlungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer auf eigene Kosten geeignete Maßnahmen zur Beseitigung dieser Störstrahlungen ergreifen. Das Auftreten von Hochfrequenzstörungen in einer bestimmten Umgebung kann nicht ausgeschlossen werden.

IOGEAR® haftet nicht für Funk- oder Fernsehstörungen, die durch nicht genehmigte Abänderung des Mechanismus oder der Kabel verursacht werden.

8. Beschränkte Garantie

DIE HAFTUNG DES DIREKTANBIETERS FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER BENUTZUNG DES PRODUKTS, DES DATENTRÄGERS ODER DER DOKUMENTATION ERGEBEN, BESCHRÄNKT SICH AUF DEN FÜR DAS PRODUKT ENTRICHTETEN KAUFPREIS.

Der Direktanbieter erteilt keinerlei Garantien oder Aussagen ausdrücklicher, stillschweigender oder gesetzlicher Art in Bezug auf den Inhalt oder die Nutzung der vorliegenden Dokumentation und lehnt insbesondere Garantien der Qualität, Leistung, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab.

Der Direktanbieter behält sich das Recht vor, u. a. das Gerät oder die Dokumentation zu ändern oder zu aktualisieren, ohne gezwungen zu sein, natürliche oder juristische Personen hiervon in Kenntnis zu setzen. Weitere Auskünfte können vom Direktanbieter eingeholt werden.